

## Jelszó visszaállítás SADP – ben.

Ez a lehetőség a következő verziókban érhető el.  
SADP verzió v3.0.0.10 vagy újabb.

### leírás:

SADP ben forgot password gombra kattintva exportálni kell egy XML filet ( lásd a lenti képeken)NE nevezük el és mentsük az XML filet pl. Asztalra. Ennek menete az 1 – 3 pont.

Ezután készíteni kell az eszközön lévő matricáról egy fényképet. Lásd az alábbi képen.



A lementett XML filet és a képet küldje el e- mailben az ön kapcsolattartójának. Mi generálunk egy jelszó feloldó XML filet amit válasz e-mailben megküldünk. Ezt vissza kell importálnia majd utána megadhatjuk az új jelszót majd meg kell azt erősíteni. Ennek menete 4 – 6 pont. **Fontos hogy az XML importálása és exportálása közötti időben ne legyen újra indítva az eszköz! Különben nem fog sikerülni a jelszó módosítása.**

Az SADP legfrissebb verzióját innen lehet letölteni.

<http://www.hikvisioneurope.com/portal/index.php?dir=portal/Software/00%20%20Software%20Tool%20Package/01%20%20SADP%20Tools/new/V3.0.0.10%28Latest%29>

## Vagy SADP 3.0.0.10 vagy újabb

1.

Total number of online devices: **5** Export Refresh

ID	Device Type	Port	Security	IPv4 Address	Software Version	IPv4 Gateway	HTTP Port	Device Serial No	
<input type="checkbox"/>	001	DS-2DF7284-A	8000	Active	10.16.1.243	V5.3.0build 1505...	10.16.1.254	80	DS-2DF7284-A2014
<input type="checkbox"/>	002	DSI-6701HFH/V	8000	Active	10.16.1.102	V1.0.0build 1507...	10.16.1.254	80	DSI-6701HFH/V012X
<input checked="" type="checkbox"/>	003	UNKDWN-DEVICE-TYPE	8000	Active	10.16.1.93	V5.3.10build 150...	10.16.1.254	80	20141119CCWR4
<input checked="" type="checkbox"/>	004	DS-2ZMN3006(YF)	8000	Active	192.168.1.64	V5.3.0build 1503...	192.168.1.1	80	DS-2ZMN3006(YF)
<input type="checkbox"/>	005	TVK-800	8000	Active	10.16.1.11	V2.3.1 Build 150...	10.16.1.254	N/A	0120150313CCWR0

**Modify Network Parameters**

Enable DHCP

Device Serial No.: DS-2ZMN3006(YF)20150319CCWR

IP Address: 192.168.1.64

Port: 8000

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.1.1

IPv6 Address: ::

IPv6 Gateway: ::

IPv6 Prefix Length: 0

HTTP Port: 80

Security Verification

Admin Password:

Modify Forgot Password

2. klikk

Reset Password

1 Step 1: Click Export to download the key request file (XML file) or take a photo of the QR code. Send the XML file or QR code photo to our technical engineers.

2 Step 2: Input the key or import the key file received from the technical engineer to reset the password for the device.

Import File

New Password:

Confirm Password:

3. mentsük le az XML file

4. Az e-mailben kapott file-talózzuk be

5. Írjuk be egy minimum 8 karakteres jelszót legyen benne (a,A,és szám) majd erősítsük meg.

6. Elfogadás